

# AV-receptor Marantz NR1200

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Tasa de muestreo de DAC de audio: 192 kHz

Tasa de bits de DAC de audio: 24 bits

Compatibilidad con Ultra HD (4K )

Multizona

Especificaciones tcnicas

Nmero de canales: 2.1

Potencia por canal: 75 W

Relacin seal/ruido: 98 dB

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FM Transmisin de audio en red Radio por Internet

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN Amazon Alexa / Asistente de Google / Apple Siri

Entradas

RCA: 3 pares

Coaxial S/P-DIF: 1 pieza

ptica: 1 pieza

HDMI: 5 piezas

Versin HDMI: v 2.1

Fono: / MM /

Entrada de control (IR)

Salidas

HDMI: 5 piezas / ARC /

Preamplificador (Preamplificador)

Salida de control (IR)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

General

Consumo de energia: 180 W

Consumo en espera: 0,2 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x367x105 mm

Peso: 7,9 kg

2 W

Dimensiones (WxDxH): 440x367x105 mm

Peso: 7,9 kg

2 W

Dimensiones (WxDxH): 440x367x105 mm

Peso: 7,9 kg