

Amplificador Behringer NX6000

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 1600W

Potencia por canal (4): 3000 W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de amortiguamiento: 140

Factor de distorsión armónica: 0.1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 20 k

Conectores

Al amplificador (principal): XLR/Jack

Salidas: Speakon

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 620 W

Dimensiones (WxDxH): 483x316x94 mm

Peso: 5,9 kg

9 kg

9 kg