

# Red filtro / extensin EnerGenie EG-ACU2-01-W

Color:

Tipo: salida del filtro

Especificaciones

Mx. carga: 10 A

Indicacin de funcionamiento:

Conexin

Tipo de enchufe de conexin: regular (Euro)

Enchufes con puesta a tierra: 1 unidad

USB A: 2 unidades

Mx. corriente de carga: 2 A

Proteccin contra cortocircuitos: proteccin contra sobrecarga

Caractersticas de diseo

Persianas de seguridad para nios:

Dimensiones: 95x58x70mm

Peso: 105 g