## **Generador Fogo FH 8000RCEA**

Combustible: Gasolina Tensin de salida: 380 V

Potencia nominal: 7kW / a 380V, 2,8kW a 220V / Potencia mxima: 7,7kW / a 380V, 3,1 kW - a 220V /

Alternador: sncrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX390 Desplazamiento del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 2,7 l/h/con una carga del 75 %/

Capacidad del depsito de combustible: 50 l

Indicador de combustible:

Tiempo de actividad : 18.5 horas/al 75 % de carga/

Refrigeracin del motor: refrigeracin por aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: inicio automtico (ATS)regulador de voltaje (AVR)pantallacontador de horas

## Total

Nmero de salidas (220/380 V): 3 piezas

tomas de 220 V: 2 tomas de 16 A tomas de 380 V: 1 ud para 32 A

Cubierta insonorizante: Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 91 dB

Dimensiones: 1100x600x830 mm

Peso: 213 kg proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 91 dB

Dimensiones: 1100x600x830 mm

Peso: 213 kg proteccin: IP 23 Nivel de ruido: 91 dB

Dimensiones: 1100x600x830 mm

Peso: 213 kg