## **Amplificador Cambridge CXA61**

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor Tipo de transformador: toroidal Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 4

Rango de frecuencia: 5 - 60000 Hz

Potencia por canal (8): 60 W Potencia por canal (4): 90 W Relacin seal/ruido: 105 dB

Factor de amortiguamiento: 110 Factor de distorsin armnica: 0.02 % Sensibilidad/impedancia del canal Entrada de Inea: 370 mV43 k

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFpticoRS-232Entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 4 pares

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador)al subwoofer

A la acstica: 4 piezas Salida de disparo: 1 pcs

Panel frontal: indicadorestoma de entrada de audiosalida de auriculares / 3.5 mm /

Caractersticas y capacidades

Ajustes: Ajuste de nivel

Avanzado: Conexin directa (By-pass/Directo) BicableadoDispositivos externos de controlBluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 600 W Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x341x115 mm

Peso: 8,7 kg