

SAI Logicpower LP-1400VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Corriente mxima: 6 A

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1400 VA

Potencia de salida efectiva: 840 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas: 3 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7.5 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Alarma audible

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 225x125x324 mm

Peso: 11 kg

(AlxAnxPr): 225x125x324mm

Peso: 11 kg

(AlxAnxPr): 225x125x324mm

Peso: 11 kg