

# SAI Logicpower LPM-1100VA-P

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 10 min

Tiempo de transferencia de batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Corriente mxima: 6 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase ( 220V)

Potencia de salida mxima: 1100 VA

Potencia de salida efectiva: 770W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Zcalos reservados: 4 piezas

Batera

Capacidadbateras: 7,5 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible: automtico

General

Dimensiones ( HxWxD): 190x120x350 mm

Peso: 9,6 kg