

Amplificador Rotel A11

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 50 W

Relación señal/ruido: 100 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/ MC): 85 dB

Factor de amortiguamiento: 140

Factor de distorsión armónica: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 180 mV/47 k

Fono MM/MC: 2,3 mV/47 k

Presalida: 1000mV/0.47 k

Conectores

Entradas: Fono RS-232

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

Acústica: 4 piezas

Salida de disparo: 2 piezas

Panel frontal: salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Etapa de fono MM Conexión de altavoz adicional Bluetooth

General

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 160 W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x345x93 mm

Peso: 6,85 kg

85 kg

85 kg

85 kg

85 kg

85 kg

85 kg

85 kg

85 kg