

Sensor de seguridad Brille DE-03

Sensor de movimiento: iluminacin

Uso: exterior

Instalacin: pared/techo

Conexin: cableada

Caractersticas y caractersticas: Ajuste de luz; Ajuste del tiempo de activacin; Inmunidad a mascotas

Cobertura horizontal: 180°

Cobertura vertical ngulo: 140 °

Alcance: 12 m

Mx. potencia de conexin: 1100 W

Fuente de alimentacin: 220V

Clase de proteccin: IP44

Dimensiones: 80x80x95 mm