

# Sensor de seguridad Brille DE-05

Sensor de movimiento: iluminacin

Uso: exterior

Instalacin: montado en la pared

Conexin: cableado

Caractersticas y caractersticas: Ajuste de luz; Ajuste del tiempo de activacin; Inmunidad a mascotas

ngulo de cobertura horizontal: 180 °

Vertical cobertura: 140°

Alcance: 8 m

Mx. potencia de conexin: 1000 W

Fuente de alimentacin: 220V

Clase de proteccin: IP44

Dimensiones: 70x85x120 mm