

Sensor de seguridad Brille DE-18

Sensor de movimiento: Sensor de luz;

Uso interior

Instalacin: en pared

Conexin: con cable

Caractersticas y caractersticas: Ajuste de sensibilidad

ngulo de cobertura horizontal: 160 °

Alcance: 10 m

Fuente de alimentacin: bateras

Clase de proteccin IP20

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +40°C

Humedad mxima: 93 %

Dimensiones: 80x105x75 mm