

Sensor de seguridad Brille DE-19

Sensor de movimiento: Iluminación

Uso en interiores:

Instalación: montado en la pared

Conexión: con cable

Características y características ajuste de sensibilidad; alarma / o saludo /

ángulo de cobertura horizontal: 160 °

Rango de funcionamiento: 10 m

Alimentación: baterías/o red (220V)/

Clase de protección: IP20

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 93 %

Dimensiones: 80x105x75 mm