

# Altavoz porttil Hopestar X

Conexin

Fuentes y medios: Bluetooth v 4.2 mini-Jack (3,5 mm) USB lector de tarjetas

Caractersticas acsticas

Tipo: 2.1

Nmero de bandas: 1

Relacin seal/ruido: 80 dB

Impedancia: 4 ohmios

Radiador pasivo

Potencia nominal: 40W

Rango de frecuencia: 100 - 18000Hz

Opcional: mango/correa

Alimentacin

Tipo de alimentacin: batera

Puerto de carga USB: microUSB

Capacidad de la batera: 3000 mAh

Duracin de la batera: 6h

General

Impermeable: IPX6

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (AlxAxPr): 220x400x195mm

Peso: 2480g