

Generador Fogo FH 6001TRE

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5,6 kW

Potencia mxima: 6,2 kW

Alternador: sncono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX390

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: Arranque elctrico

Consumo de combustible: 2,7 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 45 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 16.7 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR) contador de horas

General

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Tomas 220 V: 1 ud 16 A, 1 ud 32 A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 790x580x650 mm

Peso: 95 kg