

Sensor de seguridad Ajax FireProtect Plus

Humo: humo; gas; temperatura

Uso: interior

Instalacin: techo

Conexin: inalmblica

Protocolo de comunicacin : Jeweller

Caractersticas y capacidades: Alarma de 85 dB/volumen de sirena/; a prueba de manipulaciones/roturas; alerta de silencio

Tiempo de disparo: 0,15 s

Umbral de disparo: 59 °C / ± 2 °C /

Rango de comunicacin: 1300m

Alimentacin: bateras / 2 pilas CR2 y respaldo CR2032 /

Tiempo de funcionamiento: 48 meses

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 80%

Dimensiones: 132x132x31mm

Peso: 220g