

or de seguridad Bosch AVENAR Detector 400 FAP-42

Sensor de humo: humo

Uso Interior: Interior

Instalacin: Techo

Conexin: cableada

Funciones y caractersticas: ajuste de sensibilidad

Rango de accin: 16 m / altura mxima de instalacin /

Alimentacin: 24V / 15 a 33V /

Clase de proteccin: IP40

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Dimensiones: 120x120x64 mm

Peso: 80 g