

Placa base MSI MAG B550 TOMAHAWK

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 13 / 10+2+1 /

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de retroiluminacin: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Forma de ranura de memoria factor: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4866 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

SalirHDMI

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x , 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1 y RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps / Realtek RTL8125B /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: 1xRealtek RTL8125B,1xRealtek RTL8111H / Realtek RTL8111H (1 Gbps) /

Extensiones de ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de acero: / PCI-E 4.0 /

Conectores del panel trasero

USB 2.0 : 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2 : 1 PC

USB C 3.2 gen2: 1 PC

PS/2: 1 pc

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pc

USB C 3.2 gen1: 1 pc

Tira LED RGB: 4 piezas / LED ARCOIRIS de 2x3 pines,LED RGB de 2x4 pines /

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 6 piezas