

# Sistema acstico B&W CWM 664

Color

Destino: casa

Instalacin: empotrado

Especificaciones

Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 2

Nmero de bandas: 2

Sensibilidad: 87 dB

Impedancia: 8 ohmios

Potencia / Frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 130W / mnimo—25 /

Rango de frecuencia total: 45 - 35000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magntico

General

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 150 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (alto x ancho x profundidad): 31,5x22,1x9.5 cm

Funciones y caractersticas adicionales del sistema de altavoces:Rejilla extrable