

Altavoz B&W CWM 7.5

Color

Destino: casa

Instalacin: empotrado

Especificaciones tcnicas

Tipo: pasivo

Nmero de canales: conjunto 2.0

Nmero de altavoces: 2 / 1 -HF, 1 -LF /

Nmero de bandas: 2

Sensibilidad: 86 dB

Impedancia: 6

Potencia / Frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 150W / 25W mnimo /

Total rango de frecuencia: 49 – 28000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: inversor de fase

General

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro de graves (graves/medios) altavoz: 130 mm

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 35,6x21.2x9 cm

Dimensiones de montaje (HxWxD): 33,1x18,7x9 cm