

# Equipo de sonido B&W CWM 7.3

Color

Destino: casa

Instalacin: empotrado

Especificaciones tcnicas

Tipo: pasivo

Nmero de canales: conjunto 2.0

Nmero de altavoces: 4 / 2 - LF, 1 - MF, 1 - RF /

Nmero de bandas: 3

Sensibilidad: 90 dB

Impedancia: 4 ohmios

Potencia / frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 200W / 25W mnimo /

Rango de frecuencia comn: 43 - 28000Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: inversor de fase

General

Dimetro de la pinza: 25 mm

Dimetro del altavoz: 100 mm

Dimetro del altavoz woofer (woofer/rango medio): 150 mm

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 73,6 x 27,6 x 9 cm

Dimensiones de montaje (Al. x An. x Pr.) : 71,1x25,1x9cm