Altavoz FYNE AUDIO F502SP

Color

Destino: casa Instalacin: de pie Especificaciones

Tipo: pasivo

Nmero de canales: 1.0 Nmero de altavoces: 2 Nmero de carriles: 2.5 Sensibilidad: 92 dB

Impedancia: 8

Frecuencia de cruce: 0,25 / 1.7 kHz

Potencia / frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 400W

Potencia nominal total: 100W

Rango de frecuencia total: 30 - 34000Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: Bi-amplificacin/bi-cableado

Generalidades

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 200 mm

Material de acabado : MDF

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 111x34x38 cm