

Amplificador YBA Passion IA350A

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 115W

Potencia por canal (4): 160 W

Relación señal/ruido: 95 dB

Factor de distorsión armónica: 0.03 %

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFdigital balanceada (AES/EBU)

RCA: 2 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Salidas de preamplificador: (Pre- Amp)coaxial S/P-DIF

Acústica: 2 piezas

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x380x108 mm

Peso: 15,4 kg