

Cargador de batera Liitokala Lii-PL4

Ranuras de carga: 4 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Ni-CdNi-MhLi-IonLiFePO4

Marcos: AAAAAC104401450016340 (CR123)1733517500176701849018650 / 20700 /2265026500

Caractersticas

Indicacin de operacin: LED

Canales de carga independientes: 4 piezas

Corriente de carga mnima: 500mA

Corriente de carga mxima: 2000mA

Corriente de carga (todos los canales): 500 mA

Nmero de ajustes: 3 piezas

Funciones: Proteccin contra sobrecargaPolaridad checkDeteccin de fallasProteccin contra cortocircuitos

General

Contacto negativo mvil

Enchufe encendidocable

Dimensiones (HxWxD): 130x100x35 mm

Peso: 175g