

Sensor de seguridad Hikvision DS-PI-D30/FM

Sensor: cruce (barrera)

Uso: exterior

Instalacin: montado en la pared

Conexin: cableado

Caractersticas y caractersticas: Ajuste de sensibilidad / Ajuste de ngulo /; Tamper / Tearproof

ngulo de envoltura horizontal: 180 °

Cobertura vertical: 24°

Alcance: 30m

Potencia: 12V

Clase de proteccin: IP65

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 171x82x77 mm

Peso: 600 g