Generador elctrico Pramac WX7000

Combustible: gasolina Tensin de salida: 220 B Potencia nominal: 5,8 kW Potencia mxima: 6,1 kW Alternador: sincrnico

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos Tamao del motor: 420 cm

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 2,68 l/h / al 75 % de carga /

Volumen del depsito de combustible: 26 l

Indicador de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo: 9.7 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire Funciones y caractersticas

Funciones: regulador de voltaje automtico (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380 V): 3 piezas

Enchufes 220 V: 2 uds para 16 A Tomas de 380 V: 1 pieza para 32 A

Ruedas:

Nivel de ruido: 97 dB / LWA 69 dB - a 7 m /

Dimensiones: 800x698x620 mm

Peso: 90 kg horasvoltmetro

General

Nmero de puntos de venta (220/380 V): 3 uds

Tomas 220 V: 2 uds para 16 A Tomas de 380 V: 1 ud para 32 A

Ruedas:

Nivel de ruido97 dB / LWA 69 dB - a 7 m /

Dimensiones: 800x698x620 mm

Peso: 90 kg

horasvoltmetro

General

Nmero de puntos de venta (220/380 V): 3 uds

Tomas 220 V: 2 uds para 16 A Tomas de 380 V: 1 ud para 32 A

Ruedas:

Nivel de ruido97 dB / LWA 69 dB - a 7 m /

Dimensiones: 800x698x620 mm

Peso: 90 kg

m/

Dimensiones: 800x698x620 mm

Peso: 90 kg

m/

Dimensiones: 800x698x620 mm

Peso: 90 kg