

# Placa base Asus TUF GAMING A520M-PLUS

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxA): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A520

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4800 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

SalidaHDMI

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (Canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA /PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek L8200A

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 4 piezas

USB 3.2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pc

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas