

# Generador Pramac PMi 3000

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,8 kW

Potencia mxima: 3 kW

Alternador: inversor

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: 170F

Tamao del motor: 207 cm

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1.43 l/h / a potencia nominal /

Capacidad del depsito de combustible: 10 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 7 h / a potencia nominal /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)pantallaContador de horas Voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas de 220V: 2 uds 16 A

Ruedas

Nivel de ruido: 96 dB / LWA 68 dB — a una distancia de 7 m /

Dimensiones: 555x400x450 mm

Peso: 35 kg

m /

Dimensiones: 555x400x450 mm

Peso: 35 kg

m /

Dimensiones: 555x400x450 mm

Peso: 35 kg