

SAI nJoy Horus Plus 2000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de media carga: 4 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 170 - 280 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1200 W

Forma de onda de salida: senoide- como (aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Salidas reservadas: 4 piezas

Batera

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 182x130x320 mm

Peso: 10,12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg