

SAI nJoy Keen 1000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Tiempo de media carga: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 162 - 290V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida : 1000 VA

Salida efectivapotencia: 600W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Zcalos de reserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro:

Defender

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargaalarma

audibleFusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivelnivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 178x148x298 mm

Peso: 7,7 kg