

SAI nJoy Keen 2000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de media carga: 4 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1200 W

Forma de onda de salida: senoide- como (aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Salidas reservadas: 4 piezas

Batera

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasAlarma sonora

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 178x148x298 mm

Peso: 10,6 kg

6 kg

6 kg