

# Sensor de seguridad Brille DE-21 WH

Sensor de movimiento: Iluminacin

Uso: interior

Instalacin: techo

Conexin: cableado

Caractersticas y capacidades: atenuador; ajustar el tiempo de activacin

Cobertura horizontal: 360°

Alcance: 6 m

Mx. potencia de conexin: 500W

Fuente de alimentacin: 220V

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 93 %

Dimensiones: 70x50x50 mm