

Mezclador de edificios Yato YT-82880

Dispositivo: mezclador

Tipo: porttil

Nmero -en revoluciones: 650 rpm

Dimetro mximo de boquilla: 110 mm

Reductor: 1 velocidad

Reversa: n/d

Rosca interna del husillo: M14

Funciones: Bloqueo del botn de encendido

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 1 pieza

Plataforma de batera: Sistema Yato 18 V

Tensin de la batera: 18 V

Capacidad de la batera: 2 Ah

Modelo de batera: YT-82842

Bateras compatibles: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: Cargador YT-82848; cabezal mezclador

Nivel de ruido: 90 dB

Peso: 2 kg