

Generador Generac 7144

Combustible: gas

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 7 kW

Potencia mxima: 8 kW

Alternador: sncono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: GENERAC G-FORCE 500

Cilindrada del motor: 530 cm

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 6,16 l/h / GLP al 100 % de carga /

Consumo de combustible: 3.62 m/h / gas natural al 100 % de carga /

Tanque de combustible: ninguno

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: sincronizacin con smartphone inicio automtico (ATS) regulador automtico de voltaje (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Cubierta acstica

Nivel de ruido: 94 dB / LWA 75 dB - a una distancia de 7 m (LpA) /

Dimensiones: 1232x648x733 mm

Peso: 155 kg