

# Placa base MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 10

Disipador de calor VRM

Dimensiones (AlxAn): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4400 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi -Fi Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

CrossFire (AMD ) compatibilidad

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 unidades

USB 3.2 gen2: 1 unidad

USB C 3.2 gen. 2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1: 1 unidad

Tira de LED RGB: 3 unidades/1 LED RGB de 4 pines,LED RAINBOW de 2x3 pines /

Opcional: Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc

CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas