

# Generador Vulkan SC3500-III

Combustible: gasolina/gas

Tension de salida: 220 B

Potencia nominal: 2,8 kW / gasolina, 2,5 kW gas /

Potencia mxima: 3,1 kW / gasolina, 2,8 kW - a gas /

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

## Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: SENCI AP170F

Tamao del motor: 223 cm

Potencia: 7,5 hp

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 1,6 l/h

Volumen del depsito de combustible: 15 l

Indicador de nivel de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo: 9.4 horas

Enfriamiento del motor: refrigerado por aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: Salida de CC (DC 12 V)Regulador de voltaje automtico (AVR)PantallaContador de horasVoltmetro

## Total

Tomas (220/ 380 V) : 2 uds

Tomas de 220 V: 2 uds para 16 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 620x485x530 mm

Peso: 45 kg

Ruido: 97 dB

Dimensiones: 620x485x530 mm

Peso: 45 kg

Ruido: 97 dB

Dimensiones: 620x485x530 mm

Peso: 45 kg