

# Kit de alarma Dahua DHI-ARC5402A-GW

Conexin del sensor: inalmblica

Zonas inalmblicas: 28 uds

Zonas cableadas: 2 uds

Funciones y capacidades

Funciones de seguridad: armado parcial

Capacidades del panel de control: pantalla tecladobotn SOSsalida de relsalida de sirena

Conexin a panel de control

Enlaces de sensores de alcance: 150 m

Llaveros: 8 piezas

Especificaciones del sensor

Tamper:

General

Gestin: del teclado del panelllavero remoto aplicacin mvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Dimensiones del bastidor (Al. x An. x Pr.): 216 x 118 x 28 mm