

# Placa base Asus ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 16

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z590

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4 : 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento : 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 5333 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / ALC4080 /

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Audio (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 5 piezas / 1 x Audio USB Tipo-C /

USB 3.2 gen2: 4 piezas

USB C 3.2 gen2x2: 1 pc

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas