

GPS - rastreador iBag FOX PRO

Navegacin y GSM

Sensibilidad (seguimiento): 165 dBm

Sensibilidad (posicionamiento): 160 dBm

Precisin de posicionamiento: 1 m

Canales GPS: 33

Arranque en caliente: 1s

Arranque en caliente: 29s

Arranque en fro: 29 s

Banda GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Clase GPRS: 12

Opcional: GLONASS

Funciones y sensores

Alertas: Alertas SMS

General

Montado: sin soporte

Capacidad de la batera: 1400 mAh

Dimensiones: 70x50x20 mm

Peso: 65 g