

# Cargador de batera XTAR Queen Ant MC6

Ranuras de carga: 6 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Li-IonIMR

Marcos: 104401450016340 (CR123)17335175001767018350184901850018650226502550026650

Características

Indicación de funcionamiento: pantalla

Canales de carga independientes: 6 piezas

Corriente de carga mínima: 200mA

Corriente de carga máxima: 1000mA

Corriente de carga (todos los canales): 500mA

Número de ajustes: 1 pieza

Funciones: protección contra sobrecarga recuperación de capacidad verificación de polaridad protección contra sobrecalentamiento Cortocircuito protección

General

Contacto negativo mvil

Carga USB

Dimensiones(Al. x An. x Pr.): 111x148x34 mm

Peso: 200 g