

Placa base MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 15

Disipador de calor VRM

Dimensiones (Al x An): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5066 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P - DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) / Intel WiFi 6E AX210 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI -E ranuras 1x: 1 pieza

PCI-E 16x ranuras: 2 piezas
PCI -Modos E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
CrossFire (AMD) compatibilidad
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel trasero
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1: 3 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Opcional: Intrusin en el chasis,Controlador de sintonizacin
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas