

Sensor de seguridad Ajax DualCurtain Outdoor

Sensor: cruce (barrera) / cortina /; infrarrojos (PIR); temperatura

Uso: Exterior

Instalacin: Pared

Conexin: Inalmbrica

Protocolo de comunicacin: Jeweller

Caractersticas y capacidades: ajuste de sensibilidad; inmunidad a mascotas; proteccin a prueba de manipulaciones /arranque

ngulo de cobertura horizontal: 6 °

Alcance: 15 m / unidireccional /

Tiempo de respuesta: 0,15 s

Rango de comunicacin: 1700 m

Fuente de alimentacin: bateras / CR123A, 2 piezas /

Tiempo de funcionamiento: 48 meses

Clase de proteccin: IP54

Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Dimensiones: 174x123x88 mm

Peso: 615g