

# Carga de las bateras Efest Lush Q2

Ranuras de carga: 2 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Li-IonIMR

Marcos: 104401450016340 (CR123)18350184901850018650265002665017340

Caractersticas

Indicacin de funcionamiento: LED

Canales de carga independientes: 2 piezas

Corriente de carga mnima: 1000 mA

Corriente de carga mxima: 2000 mA

Corriente de carga (todos los canales): 1000 mA

Nmero de configuraciones: 1 pcs

Funciones: proteccin contra sobrecargarecuperacin de capacidad comprobacin de polaridadproteccin contra sobretemperaturaproteccin contra cortocircuitos

General

Contacto negativo mvil

Enchufe de alimentacin en el cable

Dimensiones(Al. x An. x Pr.): 130x66x30 mm