

# Batera cargndose Efest Lush Q4

Ranuras de carga: 4 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Li-IonIMR

Marcos: 104401450016340 (CR123)183501849018500186502070021700265002665017340

Caractersticas

Indicacin de funcionamiento: LED

Canales de carga independientes: 4 piezas

Corriente de carga mnima: 500 mA

Corriente mxima carga: 2000mA

Corriente de carga (todos los canales): 500mA

Nmero de ajustes: 1 pc

Funciones: Proteccin contra sobrecargaRecuperacin de capacidadComprobacin de polaridadProteccin contra sobrecalentamientoCierres de proteccin contra sobrecarga

Generalidades

Contacto negativo mvil

Conector de alimentacin en el cable

Dimensiones(Al. x An. x Pr.): 130x99x30 mm