

Placa base Asus Z590 WIFI GUNDAM EDITION

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 16

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z590

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Forma de ranura de memoria factor: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5133 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Sonido (canales): 7.1

ptico S/ P -DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x : 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1 : 2 piezas
USB 3.2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas