

Sensor de seguridad TriniX TRX-100M/8RAY

Cruce de sensor: (barrera)

Uso: exterior

Instalacin: montado en pared

Conexin: con cable

Caractersticas y funciones: Inmunidad a mascotas; A prueba de manipulaciones/roturas

Alcance: 100 m

Tiempo de funcionamiento: 0,08 s

Fuente de alimentacin: 12 V/24 V

Dimensiones: 1380x32x33 mm