SAI Vertiv Liebert EDGE-1500IMT

Tipo: Interactivo Editar tipo: Normal

Tiempo de transferencia a la batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsica (220 V) Rango de tensin de entrada: 166 - 278 V

Frecuencia de entrada: 55 - 65 Hz Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida Monofsico (220 V) Potencia de salida mxima: 1500 VA Potencia de salida efectiva: 1350 W

Regulacin de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Eficiencia mxima: 97 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Ranuras C13/C14 reservadas: 6 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah Bateras instalado: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 minutos

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoProteccin contra sobrecargaConector de parada de

emergenciaZumbador Fusible: automtico

Interfaces de control: USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones(Al. x An. x Pr.): 220 x 145 x 480 mm

Peso: 18 kg