

Detector radar Neoline X-COP 6000s

Rangos operativos

Rangos operativos: KKaX

Seales de pulso

Asistencia seales de pulso: Instant-OnPOPUltra-K (K-Pulse)Ultra-X

Deteccin de radar

Deteccin de radar: HuracnArrowRobotAvtodoriaLISDGyrfalconChrisArenaVizir

Funciones y caractersticas

Funciones: proteccin contra VG-2filtro de falsos positivosreconocimiento de firmasModo automticoModo de autopistaModo de ciudadestablecer lmite de velocidadajustar el brillo de la pantallasilenciaralerta de vozdesactivar rangos

Receptor

Tipo de receptor: ELLA

Procesamiento seal: digital

GPS:

Brjula digital:

Total

Consumo actual : 230 mA

Dimensiones: 130x80x30 mm