

# Amplificador Arcam PA410

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 4

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 50W

Potencia por canal (4): 70 W

Relación señal/ruido: 106 dB

Factor de distorsión armónica: 0.003 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 560 mV/10 k

Conectores

Entradas: USB BRS-232

Por amplificador (principal): RCA

Disparador: 1 pieza

Salidas: preamplificador (Preamplificador)

Acústico: 4 piezas

Salida de disparo: 1 pc

Características y características

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

Generalidades

Fuente de alimentación: interna

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI) : 433x325x105 mm

Peso: 10 kg

5 W

Dimensiones (WxDxH): 433x325x105 mm

Peso: 10 kg

5 W

Dimensiones (WxDxH): 433x325x105 mm

Peso: 10 kg