

Amplificador Magnat MA 900

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: hbrido

Tipo de Impara: ECC 81, 12AT7

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 6 - 100000 Hz / -3 dB /

Potencia por canal (8): 130W

Potencia por canal (4): 200 W

Relación señal-ruido: 105 dB

Señal-ruido relación (Phono MM/ MC): 85 / 74 dB

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada de línea: 470 mV/100 k

Fono MM/MC: 5 / 0,5 mV/47/0.47 k

Conectores

Entradas: Fonocoaxial S/P-DIF óptico

Al amplificador (principal): RCA

Acústica: 2 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

Panel frontal: pantalla conector de entrada de audio/auxiliar de 3,5 mm/salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves/ajuste de agudos/ajuste de balance/ajuste de nivel

Avanzado: Etapa de fono MM/Etapa de fono MC/Bluetooth

Generalidades

Mando a distancia

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 433x316x162 mm

Peso: 12 kg

5 mm /salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves/ajuste de agudos/ajuste de balance/ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM/Etapa de fono MS/Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interior

Dimensiones (AnxPrxAI): 433x316x162 mm

Peso: 12 kg