## **Multmetro Protester PM8232**

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensincorriente resistencia

## Caractersticas

Tipo de corriente: CC/CA Tipo de voltaje: CC/CA Tensin de CC mn.: 200 mV Tensin de CC mx.: 600 V

Mediciones de precisin (V): 0,5 %

Voltaje de CA mx.: 600 V Corriente CC mn.: 200 µA Corriente CC mx.: 0,2 A CA corriente mn.: 200 µA Corriente CA mx.: 0,2 A Resistencia mn.: 200 Resistencia mx.: 2 M

Mx.nmero mostrado: 1999 Tamao de la pantalla: 3 1/2 Funciones y caractersticas

Funciones: Prueba de diodo\Prueba de continuidadDeteccin de proximidad (NCV)Seleccin de rango

automticoApagado automtico

Elementos incluidos: baterasondas de medicin

## General

Retroiluminacin de la pantalla:

Sonda fija:

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 120x55x25 mm

circuitosdeteccin sin contacto (NCV)rango automticoapagado automtico

Elementos incluidos: baterasondas de medicin

General

Retroiluminacin de la pantalla:

No sondas extrables Alimentacin: batera Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 120x55x25 mm

circuitosdeteccin sin contacto (NCV)rango automticoapagado automtico

Elementos incluidos: baterasondas de medicin

General

Retroiluminacin de la pantalla:

No sondas extrables Alimentacin: batera Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 120x55x25 mm